

トリフィールドドメーター 100XE



電磁場、電場、マイクロ波を 1台で簡単測定！世界的ベスト セラー電磁波測定器。

- 新型の全国共用タイプ
- 3軸の正確な測定値
- 高性能とコストパフォーマンスを両立
- 電磁波の種類にダイヤルを合わせるだけで測定

仕様

型番	トリフィールドドメーター 100XE	
表示	アナログ表示 (二段階切り替え)	
磁界軸	3 軸 (方向性に関わりなく一定の数値を表示)	
周波数範囲	電磁場	30 ~ 1000Hz
	電場	30 ~ 1000Hz
	ラジオ波・マイクロ波	50MHz ~ 3GHz
測定レンジ	電磁場 (高感度)	0 ~ 3mG
	電磁場 (ノーマル感度)	0 ~ 100mG
	電場	0 ~ 1kV/m (1000V/m)
	ラジオ波・マイクロ波	0.01 ~ 1mW/cm ²
電源	9V 形乾電池 (006P) × 1	
電池寿命	約 30 時間 電池テスト機能つき	
寸法・重量	63×130×55mm、約 240g	
付属品	テスト電池、取扱説明書	

※1mG (ミリガウス) = 0.1μT (マイクロテスラ)

主な用途

- 高圧線や家電製品などに広く活用できます。
- 電子レンジ・電磁調理器・炊飯器・冷蔵庫・トースター・テレビ・パソコン・こたつ・エアコン・扇風機・掃除機・洗濯機・蛍光灯・白熱灯・電気カーペット・シェーバー・電動歯ブラシ・ドライヤー・各種無線電波等のラジオ・マイクロ波



● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。 ●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。 ●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎(044) 738-0622

FAX : 044-738-0623

ホームページ : <http://www.ureruzo.com/>

測定器販売のサトテック : <http://satotech.com/>